shape memory medical

IMPEDE®-FX Rapid Fill

Instructions for Use

- English
- Français
- Deutsche
- Español
- Italiano
- Português
- Dansk
- Nederlands
- ελληνικά
- Polski
- Svenska
- русский
- Suomalainen

Shape Memory Medical Inc.
1321 Ridder Park Dr., Suite 10
San Jose, CA 95131, USA

Phone:+1 408 649 5175

EC REP
MedQ Consultants B.V.
Baanstraat 110
NL 6372 AH Landgraaf

Phone: +31 45 303 0006

CE 0297

Part: PRT1353-01 Rev A

DCO2435 (September 2023)

CONTROLLED DOCUMENT

shape memory medical

ENGLISH

DEVICE DESCRIPTION

The IMPEDE®-FX Rapid Fill is a pushable embolization device (see Figure 1) comprised of multiple self-expanding porous Shape Memory Polymer (SMP) Plugs with a proximal platinum/iridium markerband located on each plug.

The device is supplied pre-loaded with multiple plugs linearly in an Introducer with the SMP Plugs in a crimped state. It is designed to be delivered to the target vessel using a guidewire through a standard catheter/sheath (See Table 1). Upon deployment in the target vessel and exposure to an aqueous environment and body temperature, the SMP Plugs will self-expand to embolize the target vessel.

The IMPEDE-FX Rapid Fill is packaged as a single system and is provided sterile, non-pyrogenic, and is intended for single use only.

SMP undergoes slow degradation, with the majority (>90%) of the polymer remaining at 30 days in a swine intravascular model. Near complete degradation was observed *in-vivo* in rat subcutaneous and rabbit intramuscular implants at 180 days.

CAUTION: Carefully read all instructions prior to use. Failure to observe all warnings and precautions may result in complications.

INTENDED USE

The IMPEDE-FX Rapid Fill is indicated to obstruct or reduce the rate of blood flow in the peripheral vasculature.

The IMPEDE-FX Rapid Fill is intended for use by physicians trained and experienced in embolization techniques, angiographic techniques, and interventional procedures. Standard techniques for placement of vascular access sheaths, catheter/sheath and guidewires should be employed.

Table 1 - Recommended Catheter and Guidewire

REF	Crimped OD Ø	Expanded OD Ø	Minimum Recommended Catheter ID Ø	Minimum Guidewire OD Ø
IMP-FX-12X5	1.7 mm	12 mm	0.070"	0.035"

Figure 1a - Individual IMPEDE-FX Rapid Fill Plug (Crimped)



Figure 1b - Individual IMPEDE-FX Rapid Fill Plug (Expanded)

1. Crimped SMP Plug
2. Proximal Markerband
3. Expanded SMP Plug



Figure 2 - IMPEDE-FX Rapid Fill Introducer and Plug Arrangement



Table 2 - IMPEDE-FX Rapid Fill Device Dimensions

REF	A	B	C	D	E
IMP-FX-12X5	0.065"	12 mm	15 mm	15 mm	0.080"

WARNINGS

- The safety and effectiveness of the IMPEDE-FX Rapid Fill has not been established for cardiac uses (e.g., cardiac septal occlusion, patent ductus arteriosus, paravalvular leak closure) or neurologic uses.
- Inspect the package and system prior to use. Do not use if the sterile package is open or damaged or if the system is damaged.
- Device is intended for single-use only. Do not attempt to re-process, re-sterilize, clean, or re-use the device. Improper sterilization and re-use can cause malfunction to the device and injury to the patient.
- Do not use a power injection syringe to inject contrast solution through the device.
- Do not use after the "Use-by" date specified on the package.
- Only physicians who have received appropriate training and who are familiar with the principles, clinical applications, complications, side effects and hazards commonly associated with embolization and interventional procedures should use this device.
- Please note care in specific populations: pregnancy - care should be taken to minimize radiation exposure to the mother and fetus, and nursing mothers - there has been no quantitative assessment of the presence of leachables in breast milk.

PRECAUTIONS

- Physicians should exercise clinical judgement in situations that involve use of anticoagulants or antiplatelet drugs before, during, and/or after use of the device.
- Physicians should exercise clinical judgement when using the IMPEDE-FX Rapid Fill in anatomy that may lead to unintended device placement and/or movement (i.e. high flow vasculature, large luminal vessel diameter).
- The IMPEDE-FX Rapid Fill plug is intended to self-expand *in-vivo*. Placement in vessels too small in diameter and/or total volume to accept the selected device may cause injury.
- Verify IMPEDE-FX Rapid Fill compatibility when using other ancillary devices in intravascular procedures. Physician must be familiar with percutaneous, intravascular techniques and possible complications associated with the procedure.
- It is recommended to deploy the IMPEDE-FX Rapid Fill to the target vessel within one (1) minute of entering the catheter/sheath (*working time*). A *working time* greater than one (1) minute (i.e. exposure within an aqueous environment) may result in increased delivery friction or the device may not be able to exit the catheter into the target vessel.
- Due to the low delivery resistance of the crimped SMP Plug, it is recommended to use fluoroscopic visualization to verify the presence of the SMP Plug and its platinum markerband prior to exiting the catheter/sheath to avoid misdeployment and/or unintended migration.
- Excessive use of contrast solution injections immediately following deployment to target vessel and prior to full expansion of the IMPEDE-FX Rapid Fill plug may inhibit full expansion and performance of the IMPEDE-FX Rapid Fill plug.
- Verify temperature indicator label on front of pouch has not exceeded 40°C (105°F). If temperature indicator label turns black, temperature has been exceeded. Do not use device as SMP Plug may have expanded impacting delivery performance.
- It is not recommended to wet the IMPEDE-FX Rapid Fill prior to use. Exposure to an aqueous environment will impact the device working time.
- If difficulties occur when deploying the IMPEDE-FX Rapid Fill and the SMP Plug has not exited the catheter/sheath within the recommended working time, wait a minimum of five (5) minutes to allow the SMP Plug to expand within the catheter/sheath. Withdraw and remove the guidewire; using a syringe to apply light suction, remove the device and catheter/sheath simultaneously as one unit.
- Catheter/sheath and guidewire selection, by the physician, must be selected to minimize gaps that may allow the guidewire tip to inadvertently wedge between the device and catheter lumen. Refer to Table 1 and Table 2 for device and accessory selection guidance.
- Refer to product label for device dimensions to determine vessel diameter compatibility.

POTENTIAL ADVERSE EVENTS

Potential adverse events that may occur during or after a procedure include, but are not limited to:

- Air embolus
- Allergic reaction/toxic effects
- Bleeding
- Death
- Device migration
- Fever
- Foreign material embolic event
- Hematoma
- Hemolysis
- Infection
- Occlusion of unintended vessel
- Peripheral embolism
- Pulmonary embolism
- Recanalization
- Residual flow
- Stroke/TIA
- Surgical intervention
- Unintended thrombosis
- Vascular access site complication
- Vessel trauma/perforation

CONTRAINDICATIONS

None known.

MRI Safety Information

Non-clinical testing and MRI simulations were performed to evaluate all of the IMPEDE Embolization Plug Devices. Non-clinical testing demonstrated that all versions of the IMPEDE Embolization Plug Device (see Table 1) are MR Conditional. A patient with any version of the IMPEDE Embolization Plug Device can be scanned safely in an MR system under the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5-Tesla or 3-Tesla, only
- Maximum spatial gradient magnetic field of 4,000-gauss/cm (40-T/m)
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2-W/kg for 15 minutes of scanning (i.e., per pulse sequence) in the Normal Operating Mode

Under the scan conditions defined, the IMPEDE Embolization Plug Device is expected to produce a maximum temperature rise of 4°C after 15-minutes of continuous scanning (i.e., per pulse sequence).

In non-clinical testing, the image artifact caused by the IMPEDE Embolization Plug Device extends approximately 5-mm from this device when imaged using a gradient echo pulse sequence and a 3-Tesla MR system.

MATERIALS REQUIRED

- Rotating Hemostasis Valve (RHV)
- Catheter/sheath (See Table 1)
- Guidewire (See Table 1)

DIRECTIONS FOR USE

1. Access the target vessel and perform an angiogram using standard techniques to measure the vessel diameter and ensure the target vessel meets the recommended diameter indications (See Table 1).
2. Verify the target vessel is long enough to accommodate the device without obstructing unintended vessels. Refer to Table 2 for device dimensions in the fully-compressed state and the fully-expanded state.
3. Select compatible catheter/sheath and guidewire and prepare according to the manufacturer's instructions for use. (See Table 1).
4. Position the catheter/guidewire to the target vessel.
5. Remove the guidewire.
6. Remove IMPEDE-FX Rapid Fill from package.
7. Inspect the IMPEDE-FX Rapid Fill for any damage (including the temperature indicator label has not changed to black). If damage exists, replace with a new system.
8. Insert Introducer through RHV and into the hub of the catheter/sheath until Introducer is firmly seated. Tighten the RHV to prevent back flow of blood.

   CAUTION: Do not overtighten to avoid damaging the Introducer and/or device.
9. Insert guidewire through hub of Introducer to push the IMPEDE-FX Rapid Fill plugs out from Introducer into the catheter/sheath. Once transferred, continue to push device into the target vessel.

   CAUTION: It is recommended to deploy the IMPEDE-FX Rapid Fill to the target vessel within one (1) minute of entering the catheter/sheath (*working time*). A *working time* greater than one (1) minute (i.e. exposure within an aqueous environment) may result in increased delivery friction or the device may not be able to exit the catheter into the target vessel.
10. Using the guidewire, advance the IMPEDE-FX Rapid Fill plugs to the distal tip of the catheter/sheath and into the target site.

    CAUTION: The crimped SMP Plug IS NOT radiopaque and may not be visible under angiography. It is recommended to refer to Table 2 to consider the device length and the location of the radiopaque proximal markerband that is visible under angiography for optimal device placement.
11. After deployment, remove the guidewire and Introducer from the RHV and lock the RHV.
12. Wait a minimum of five (5) minutes after device deployment to verify embolization and device expansion has occurred via angiography.

    CAUTION: Contrast injections or other media prior to five (5) minutes and excessive injections before device expansion, may impact the device performance and ability to fully expand to embolize the vessel.
13. If embolization is not observed, wait another five (5) minutes for verify embolization.

    NOTE: SMP Plug under *in-vivo* conditions, is expected to expand to its final diameter within ten (10) minutes.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

After the device usage, the IMPEDE-FX Rapid Fill should be disposed of according to normal hospital practices (e.g., biohazardous materials should be properly handled and disposed of in appropriate containers). Infected medical devices are not regulated under the WEEE Directive but rather must be disposed of as medical waste.

WARRANTY

Shape Memory Medical Inc. warrants to buyer that, for a period equal to the validated shelf life of the product, this product shall meet the product specifications established by the manufacturer when used in accordance with the manufacturer's instructions for use and shall be free from defects in materials and workmanship. Shape Memory Medical Inc.'s obligation under this warranty is limited to replacing or repairing at its option, this product if returned within the warranty period to Shape Memory Medical Inc. and after confirmed to be defective by the manufacturer.

Except as expressly provided in this warranty, Shape Memory Medical Inc. disclaims any representation or warranty of any kind, express or implied, including any warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose.

See the Terms and Conditions of Sale for further information.

SYMBOLS

The following symbols are used within product labeling.

CE	European Conformity		Do Not Resterilize
	Refer to Instructions for Use		Caution
	Manufacturer		MR Conditional
	Use-by Date		Keep Dry
	Do not use if package is damaged		Storage, Temperature
LOT	Lot Number		Storage, Humidity
REF	Catalog Number		Non-Pyrogenic
STERILE R	Sterilized by Radiation (Electron Beam)	EC REP	Authorized European Representative
	Single Use Only. Do not Re-use		
Rx Only	Restricts this device to sale by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).		

shape memory medical

FRANÇAIS

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

L'obturateur vasculaire d'embolisation IMPEDE®-FX Rapid Fill est un dispositif d'embolisation qui peut être poussé (voir la Figure 1) ; l'obturateur est constitué de multiples obturateurs poreux en polymère à mémoire de forme (SMP) auto-expansifs, et d'un anneau marqueur proximal en platine/iridium sur chaque obturateur.

Le dispositif est fourni préchargé avec de nombreux obturateurs disposés linéairement dans un introducteur, les obturateurs en mousse à mémoire de forme étant alors compactés. Il est conçu pour être déposé dans le vaisseau cible au moyen d'un guide passant au travers d'un cathéter ou d'une gaine standard (voir le Tableau 1). Au moment de son déploiement dans le vaisseau cible et de son exposition à un environnement aqueux et à la température corporelle, les obturateurs en mousse à mémoire de forme s'autodéploieront pour emboliser le vaisseau cible.

Le système IMPEDE-FX Rapid Fill est conditionné en emballage unique et est fourni stérile et apyrogène ; il est exclusivement destiné à un usage unique.

La mousse à mémoire de forme est lentement dégradée : la majorité (> 90 %) du polymère persistant à 30 jours dans un modèle intravasculaire porcin. Une dégradation quasi complète d'implants sous-cutanés chez le Rat et intramusculaire chez les lapins a été observée *in vivo* à 180 jours.

MISE EN GARDE : lire attentivement toutes les instructions avant l'emploi. Le non-respect de tous les avertissements et précautions peut entraîner des complications.

UTILISATION PRÉVUE

L'IMPEDE-FX Rapid Fill est indiqué pour obstruer ou réduire le débit sanguin dans la vascularisation périphérique.

L'IMPEDE-FX Rapid Fill est conçu pour être utilisé par des médecins formés et expérimentés dans les techniques d'embolisation, les techniques d'angiographie et les procédures interventionnelles. Des techniques standard doivent être utilisées pour la mise en place des gaines d'accès vasculaire, des cathéters/gaines et des fils-guides.

Tableau 1 - Cathéter et fil-guide recommandés

REF	DE compacté	DE déployé	DI minimal recommandé du cathéter	DI minimal du fil-guide
IMP-FX-12X5	1,7 mm	12 mm	0,070"	0,035"

Figure 1a – Obturateur individuel IMPEDE-FX Rapid Fill (compacté)



Figure 1b – Obturateur individuel IMPEDE-FX Rapid Fill (déployé)

1. Obturateur en polymère à mémoire de forme compacté
2. Anneau marqueur proximal
3. Obturateur en polymère à mémoire de forme déployé



Figure 2 - Introducteur IMPEDE-FX Rapid Fill et disposition des obturateurs

Tableau 2 - Dimensions du dispositif IMPEDE-FX Rapid Fill

REF	A	B	C	D	E
IMP-FX-12X5	0,065"	12 mm	15 mm	15 mm	0,080"

MISES EN GARDE

- La sécurité et l'efficacité de l'IMPEDE-FX Rapid Fill n'ont pas été établies pour des applications cardiaques (par exemple occlusion du septum cardiaque, persistance du canal artériel, fermeture d'une fuite paravalvulaire) ou neurologiques.
- Examiner l'emballage et le système avant utilisation. Ne pas utiliser le produit si l'emballage stérile est ouvert ou endommagé ou si le système est endommagé.
- Le dispositif est exclusivement destiné à un usage unique. Ne pas tenter de reconditionner, restériliser, nettoyer ou réutiliser le dispositif. Une stérilisation insuffisante et la réutilisation du dispositif peuvent compromettre son fonctionnement et entraîner des lésions chez le patient.
- Ne pas utiliser de seringue électrique pour injecter une solution de produit de contraste à travers le dispositif.
- Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption « Utiliser avant » indiquée sur l'emballage.
- Seuls des médecins ayant reçu la formation adaptée et connaissant les principes, les applications cliniques, les complications, les effets indésirables et les dangers habituellement associés à l'embolisation et aux procédures interventionnelles doivent utiliser ce dispositif.
- Populations particulières : il faut particulièrement veiller à limiter l'exposition des mères, des fœtus et des mères qui allaitent aux rayonnements. Il n'y a pas eu d'évaluation quantitative des composés lavivables dans le lait maternel.

PRÉCAUTIONS

- Les médecins doivent faire preuve de jugement clinique dans les cas faisant appel à des anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires avant, pendant et/ou après l'utilisation du dispositif.
- Les médecins doivent faire preuve de jugement clinique lorsque l'IMPEDE-FX Rapid Fill est utilisé dans un emplacement anatomique pouvant aboutir à un positionnement non souhaité et/ou au déplacement du dispositif (par exemple, vaisseau à fort débit ou à grand diamètre interne).
- L'obturateur IMPEDE-FX Rapid Fill est conçu pour s'autodéployer *in vivo*. Le positionnement dans des vaisseaux au diamètre trop petit et/ou au volume total trop faible pour recevoir le dispositif choisi peut entraîner des lésions.
- Vérifier la compatibilité de l'IMPEDE-FX Rapid Fill quand il est utilisé avec d'autres dispositifs auxiliaires au cours de procédures intravasculaires. Le médecin doit avoir l'habitude des techniques intravasculaires par voie percutanée et des complications possibles associées à la procédure.
- Il est recommandé de déployer l'IMPEDE-FX Rapid Fill dans le vaisseau cible dans un délai d'une (1) minute après son insertion dans le cathéter/gaine (temps de travail). Un temps de travail supérieur à une (1) minute (c'est-à-dire une exposition dans un environnement aqueux) peut provoquer une augmentation de la friction vers le site de mise en place ou empêcher au dispositif de sortir du cathéter pour se déployer dans le vaisseau cible.
- Compte tenu de la faible résistance à l'administration de l'obturateur en polymère à mémoire de forme comprimé, il est recommandé de visualiser sous fluoroscopie la présence et cible du repère en platine avant de sortir le cathéter/la gaine pour éviter un mauvais déploiement et/ou une migration imprévue.
- Un usage excessif des injections de produit de contraste immédiatement après le déploiement dans le vaisseau cible et avant l'expansion complète de l'obturateur IMPEDE-FX Rapid Fill peut inhiber une expansion complète et altérer l'efficacité de l'obturateur IMPEDE-FX Rapid Fill.
- Vérifier l'étiquette indicatrice de température sur le devant du sachet pour s'assurer que la température n'a pas dépassé 40 °C. Cette température a été dépassée si l'étiquette indicatrice de température est devenue noire. Ne pas utiliser le dispositif, car l'obturateur en polymère à mémoire de forme peut s'être déployé, ce qui aurait une répercussion sur sa mise en place.
- Il n'est pas recommandé d'humidifier l'IMPEDE-FX Rapid Fill avant son utilisation. Une exposition à un environnement aqueux affectera le temps de travail avec le dispositif.
- En cas de difficultés au cours du déploiement de l'IMPEDE-FX Rapid Fill et si l'obturateur en polymère à mémoire de forme n'est pas sorti du cathéter/de la gaine dans le temps de travail recommandé, attendre au moins cinq (5) minutes pour laisser l'obturateur en polymère à mémoire de forme se déployer à l'intérieur du cathéter/de la gaine. Retirer le fil-guide ; appliquer une légère aspiration au moyen d'une seringue pour retirer en bloc simultanément le dispositif et le cathéter/la gaine.
- Le médecin doit choisir le cathéter/la gaine et le fil-guide dans le but de limiter au minimum les espaces qui permettraient à l'extrémité du fil-guide de se coincer accidentellement entre le dispositif et la lumière du cathéter. Se reporter aux tableaux 1 et 2 pour des conseils sur la sélection du dispositif et des accessoires.
- Se référer aux dimensions du dispositif sur l'étiquette du produit pour déterminer sa compatibilité avec le diamètre des vaisseaux.

ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES POTENTIELS

Les effets indésirables potentiels pouvant survenir pendant ou après une procédure incluent notamment (mais de façon non limitative) :

- Embolie gazeuse
- Réaction allergique/effets toxiques
- Saignement
- Décès
- Migration du dispositif
- Fièvre
- Embolie de matériel étranger
- Hématome
- Hémolyse
- Infection
- Occlusion accidentelle d'un vaisseau non ciblé
- Embolie périphérique
- Embolie pulmonaire
- Recanalisation
- Débit résiduel
- AVC/AIT
- Intervention chirurgicale
- Thrombose non souhaitée
- Complication au niveau du site d'accès vasculaire
- Traumatisme/perforation vasculaire

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue.

Informations concernant la sécurité dans un environnement IRM

Des tests non cliniques et des simulations IRM ont été réalisés pour évaluer tous les obturateurs vasculaires d'embolisation IMPEDE. Les tests non cliniques ont démontré que toutes les versions de l'obturateur vasculaire d'embolisation IMPEDE (voir le Tableau 1) sont compatibles avec l'IRM sous certaines conditions. Un patient porteur de n'importe quelle version de l'obturateur vasculaire d'embolisation IMPEDE peut subir sans danger un examen IRM dans les conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 tesla ou 3 teslas, uniquement
- Gradient spatial maximal du champ magnétique de 4 000 gauss/cm (40 T/m)
- Débit d'absorption spécifique (DAS) moyenné maximal indiqué pour le système rapporté de résonance magnétique corps entier de 2 W/kg pour 15 minutes de balayage (c.-à-d. par séquence d'impulsions) en mode de fonctionnement normal

Dans les conditions d'examen définies, l'obturateur vasculaire d'embolisation IMPEDE devrait subir une augmentation maximale de la température de 4 °C après une exposition continue de 15 minutes au balayage IRM. Ci-avd. par séquence d'impulsions.

Au cours des tests non cliniques, l'artefact causé sur les images par l'obturateur vasculaire d'embolisation IMPEDE s'étend d'environ 5 mm à partir du dispositif quand l'imagerie est obtenue en séquence d'impulsions d'écho de gradient et avec un système de RM de 3 teslas.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Valve hémostatique à tourniquet (VHT)
- Cathéter/gaine (voir le Tableau 1)
- Fil-guide (voir le Tableau 1)

MODE D'EMPLOI

1. Accéder au vaisseau cible et effectuer une angiographie par les techniques usuelles pour mesurer le diamètre du vaisseau et s'assurer qu'il répond aux recommandations en matière de diamètre (voir le Tableau 1).
2. Vérifier que le vaisseau cible est suffisamment long pour recevoir le dispositif sans obstruer d'autres vaisseaux non prévus. Se reporter au Tableau 2 pour consulter les dimensions du dispositif lorsqu'il est totalement comprimé et lorsqu'il est pleinement déployé.
3. Sélectionner un cathéter/une gaine et un fil-guide compatibles et les préparer conformément aux instructions d'utilisation de leurs fabricants (voir le Tableau 1).
4. Placer le cathéter/fil-guide dans le vaisseau cible.
5. Retirer le fil-guide.
6. Sortir l'IMPEDE-FX Rapid Fill de son emballage.
7. Inspecter l'IMPEDE-FX Rapid Fill pour détecter tout dommage éventuel et s'assurer que l'étiquette indicatrice de température n'est pas devenue noire. Si le système est endommagé, le remplacer par un nouveau système.
8. Insérer l'introducteur à travers la valve hémostatique à tournicquet (VHT) puis dans l'extrémité du cathéter/de la gaine jusqu'à ce que l'introducteur y soit fermement installé. Serrer la VHT pour en reflux du sang.

   MISE EN GARDE : ne pas trop serrer pour éviter d'endommager l'introducteur et/ou le dispositif.
9. Insérer le fil-guide dans l'extrémité de l'introducteur pour pousser les obturateurs IMPEDE-FX Rapid Fill hors de l'introducteur et dans le cathéter/la gaine. Une fois transféré, continuer à pousser le dispositif dans le vaisseau cible.

   MISE EN GARDE : il est recommandé de déployer l'IMPEDE FX Rapid Fill dans le vaisseau cible dans un délai d'une (1) minute après son insertion dans le cathéter/la gaine (temps de travail). Un temps de travail supérieur à une (1) minute (c'est-à-dire une exposition dans un environnement aqueux) peut provoquer une augmentation de la friction vers le site de mise en place ou empêcher au dispositif de sortir du cathéter pour se déployer dans le vaisseau cible.
10. À l'aide du fil-guide, faire progresser l'obturateur IMPEDE-FX Rapid Fill vers l'extrémité distale du cathéter/de la gaine et dans le vaisseau cible.

    MISE EN GARDE : l'obturateur en polymère à mémoire de forme compacté N'EST PAS radio-opaque et peut ne pas être visible en angiographie. Il est recommandé de se reporter au Tableau 2 pour tenir compte de la longueur du dispositif et de l'emplacement du marqueur proximal radio-opaque visible en angiographie pour le positionnement optimal du dispositif.
11. Après le déploiement, retirer le fil-guide et l'introducteur de la VHT et verrouiller cette dernière.
12. Attendre au moins cinq (5) minutes après le déploiement du dispositif pour vérifier par angiographie que l'embolisation et l'expansion du dispositif ont bien eu lieu.

    MISE EN GARDE : des injections de produit de contraste ou d'autres médias avant cinq (5) minutes et des injections excessives de produit de contraste avant l'expansion du dispositif peuvent avoir un impact sur ses performances et sa capacité de déploiement complet pour emboliser le vaisseau.
13. Si aucune embolisation n'est observée, attendre encore cinq (5) minutes supplémentaires avant de l'évaluer de nouveau.

    REMARQUE : dans les conditions d'utilisation *in vivo*, l'obturateur en polymère à mémoire de forme devrait se déployer pour atteindre son diamètre final en dix (10) minutes ou moins.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT DU PRODUIT

Après l'utilisation du dispositif, l'IMPEDE-FX Rapid Fill doit être éliminé selon les pratiques hospitalières normales (les matériaux présentant un danger biologique doivent être manipulés correctement et éliminés dans des contenants adaptés). Les dispositifs médicaux infectés ne sont pas concernés par la directive européenne DEEE, mais doivent plutôt être éliminés comme déchets médicaux.

GARANTIE

Shape Memory Medical Inc. garantit à l'acheteur que pendant une période égale à la durée de conservation validée du produit, ce dernier répondra aux spécifications établies par le fabricant quand il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation du fabricant et qu'il sera exempt de défauts matériaux ou de défauts de fabrication. Au titre de cette garantie, la responsabilité de Shape Memory Medical Inc. se limite au remplacement ou à la réparation, à sa discrétion, de ce produit s'il est renvoyé pendant la période de garantie à Shape Memory Medical Inc. et après que la défectuosité aura été confirmée par le fabricant.

Sauf mention expresse dans cette garantie, Shape Memory Medical Inc. rejette toute représentation ou garantie de quelque sorte que ce soit, explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à servir pour un objectif particulier.

Voir les conditions de vente pour de plus amples renseignements.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés pour l'étiquetage du produit :

CE	Conformité pour l'Europe		Ne pas restériliser
	Se reporter au Mode d'emploi		Mise en garde
	Fabricant		Compatible avec l'IRM sous certaines conditions
	Date limite d'utilisation		Conserver au sec
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Température d'entreposage
LOT	Numéro du lot		Humidité d'entreposage
REF	Numéro de référence		Apyrogène
STERILE R	Stérilisé par irradiation (faisceau d'électrons)	EC REP	Mandataire agréé pour l'Europe
	Exclusivement pour usage unique. Ne pas réutiliser.		
Rx Only	Ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale (ou par un praticien dûment habilité).		

shape memory medical

DEUTSCHE

PRODUKTBESCHREIBUNG

IMPEDE®-FX Rapid Fill ist ein einführbares Produkt zur Embolisation (siehe Abb. 1). Es besteht aus mehreren selbstexpandierenden, porösen Pfropfen (Shape Memory Polymer, SMP) und einem proximalen Markierungsstreifen aus Platin/Iridium auf jedem Pfropfen.

Das Produkt wird vorgeladen, mit mehreren, linear in einer Einführhilfe angeordneten Pfropfen geliefert, wobei sich die SMP-Pfropfen im gecrimpten Zustand befinden. Es wird mithilfe eines Führungsdrahts über einen gewöhnlichen Katheter bzw. eine gewöhnliche Schleuse in das Zielgefäß eingeführt (siehe Tabelle 1). Nach dem Einbringen in das Zielgefäß werden die SMP-Pfropfen durch das wässrige Milieu und die Körpertemperatur aktiviert und expandieren, was zum Verschluss des Zielgefäßes führt.

IMPEDE-FX Rapid Fill ist einbaliert sowi ist samlet system og leveres sterilt og ikke-pyrogent og er kun beregnet til engangsbrug.

SMP nedbrydes langsomt, og størstedelen (> 90 %) af polymeren var tilbage efter 30 dage i en intravaskulær svinemodel. Der blev observeret næsten fuldstændig nedbrydning in vivo ved implantation subkutant hos rotter og intramuskulært hos kaniner efter 180 dage.

FORSIGTIG: Læs alle anvisninger omhyggeligt før brug. Hvis alle advarsler og forsigtighedsregler ikke overholdes, kan det medføre komplikationer.

TILSIGTET ANVENDELSE

IMPEDE-FX Rapid Fill er indiceret til at blokere eller mindske blodets gennemstrømningshastighed i den perifere vaskulatur.

IMPEDE-FX Rapid Fill er beregnet til at blive anvendt af læger med uddannelse i og erfaring med embolisationsteknikker, angiografiteknikker og interventionsindgreb. Der skal anvendes standardteknikker til anlæggelse af sheath med herblik på blodkaradgang, katheter/sheath og guidewire.

Tabel 1 - Anbefalet kateter og guidewire

REF	Sammentrykket OD Ø	Ekspanderet OD Ø	Mindste anbefaldede ID Ø for kateter	Mindste OD Ø for guidewire
IMP-FX-12X5	1,7 mm	12 mm	0,070"	0,035"

Abb. 1a – Einzelner IMPEDE-FX Rapid Fill-Pfropfen (gecrimpt)



Abb. 1b – Einzelner IMPEDE-FX Rapid Fill-Pfropfen (expandiert)

1. Gecrimpter SMP-Pfropfen
2. Proximaler Markierungsstreifen
3. Expandierter SMP-Pfropfen



Abb. 2 - Anordnung der Einführhilfe und des Pfropfens von IMPEDE-FX Rapid Fill

Tabella 2 - Abmessungen des IMPEDE-FX Rapid Fill-Produkts

REF	A	B	C	D	E
IMP-FX-12X5	0,065"	12 mm	15 mm	15 mm	0,080"

WARNHINWEISE

- Die Sicherheit und Wirksamkeit von IMPEDE-FX Rapid Fill bei kardiologischen Anwendungen (z. B. Herzseptumverschluss, persistierender Ductus arteriosus, Verschluss von paravalvulären Lecks) oder neurologischen Anwendungen ist nicht erwiesen.
- Die Verpackung und das System vor dem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung geöffnet oder beschädigt oder wenn das System beschädigt ist.
- Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Nicht versuchen, das Produkt aufzubereiten, erneut zu sterilisieren, zu reinigen oder wiederzuverwenden. Unsachgemäße Sterilisation und Wiederverwendung können zu einer Fehlfunktion des Produkts und zu einer Verletzung des Patienten führen.
- Zur Injektion von Kontrastmitteln über das Produkt keinen Hochdruckinjektor verwenden.
- Das Produkt nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Dieses Produkt sollte nur von Ärzten verwendet werden, die angemessen geschult sind und mit den Grundsätzen, klinischen Anwendungen, Komplikationen, Nebenwirkungen und Gefahren von Embolisation und interventionellen Verfahren vertraut sind.
- Bei der Anwendung von Produkten bei bestimmten Patientengruppen ist Vorsicht geboten: Es ist darauf zu achten, die Strahlenexposition von schwangeren Frauen und ihren ungeborenen Kindes sowie von stillenden Müttern so gering wie möglich zu halten. Es liegen keine quantitativen Angaben darüber vor, ob entsprechende Stoffe in die Muttermilch übergehen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Ärzte sollten in Situationen, die den Einsatz von Gerinnungshemmern oder Thrombozytenaggregationshemmern vor, während und/oder nach der Verwendung dieses Produkts vorliegen, klinisches Urteilsvermögen walten lassen.
- Ärzte sollten bei der Verwendung von IMPEDE-FX Rapid Fill in anatomischen Situationen, in denen es zu einer unbeabsichtigten Platzierung und/oder zur Lageveränderung des Produkts kommen kann (z. b. bei Gefäßen mit hohem Durchfluss oder großem Lumen), klinisches Urteilsvermögen walten lassen.
- IMPEDE-FX Rapid Fill ist zu konzipiert, dass der Pfropfen *in vivo* von selbst expandiert. Eine Platzierung in Gefäßen mit einem zu kleinen Durchmesser und/oder Volumen, um das Produkt einzuführen, kann zu Verletzungen führen.
- Vor der Verwendung von Hilfsvorrichtungen bei intravaskulären Eingriffen ist die Kompatibilität von IMPEDE-FX Rapid Fill zu überprüfen. Der Arzt muss mit perkutanen, intravaskulären Methoden und möglichen Komplikationen im Zusammenhang mit dem Verfahren vertraut sein.
- Es wird empfohlen, IMPEDE-FX Rapid Fill innerhalb von einer (1) Minute nach Einführen des Katheters/der Schleuse (Arbeitszeit) in das Zielgefäß einzubringen. Eine Arbeitszeit (d. h. Exposition gegenüber einer wässrigen Umgebung) von mehr als einer (1) Minute kann zu einer erhöhten Reibung beim Einführen führen, oder das Produkt lässt sich möglicherweise nicht aus dem Katheter in das Zielgefäß einbringen.
- Aufgrund des geringen Einführwiderstands des gecrimpten SMP-Pfropfens wird empfohlen, das Vorhandensein des SMP-Pfropfens und seines Platin-Markierungsstreifens durch fluoroskopische Visualisierung zu bestätigen, bevor der Pfropfen aus dem Katheter/der Schleuse austritt, um eine fehlerhafte Platzierung bzw. eine unbeabsichtigte Lageveränderung zu vermeiden.
- Übermäßige Verwendung von Kontrastmittelinjektionen unmittelbar nach dem Einbringen des Produkts in das Zielgefäß, und bevor der IMPEDE-FX Rapid Fill-Pfropfen vollständig expandiert ist, kann dessen vollständige Expansion behindern und die volle Leistungsfähigkeit des Pfropfens reduzieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Etikett zur Temperaturanzeige auf der Vorderseite des Beutels 40 °C nicht überschritten hat. Wenn das Etikett zur Temperaturanzeige eine schwarze Färbung annimmt, wurde die Temperatur überschritten. In diesem Fall darf das Produkt nicht verwendet werden, da der SMP-Pfropfen expandiert sein kann, was das Einführen beeinträchtigen kann.
- Es wird nicht empfohlen, IMPEDE-FX Rapid Fill vor dem Gebrauch zu befeuchten. Wenn das Produkt einem wässrigen Milieu ausgesetzt ist, kann dies die Produkteinbringungsdauer beeinträchtigen.
- Wenn es Probleme beim Einsetzen von IMPEDE-FX Rapid Fill gibt, und der SMP-Pfropfen den Katheter/die Schleuse nicht innerhalb der empfohlenen Arbeitszeit verlassen hat, sollte mindestens fünf (5) Minuten gewartet werden, damit der SMP-Pfropfen genug Zeit hat, um innerhalb des Katheters/der Schleuse zu expandieren. Anschließend den Führungsdraht zurückziehen und entfernen. Mit einer Spritze einen leichten Unterdruck erzeugen und das Produkt zusammen mit dem Katheter/der Schleuse als eine Einheit entfernen.
- Bei der Auswahl des Katheters/der Schleuse und des Führungsdr

shape memory medical

NEDERLANDS

BESCHRIJVING VAN HET HULPMIDDEL

De IMPEDE-FX Rapid Fill is een oppervlaar embolisatiehulpmiddel (zie afbeelding 1) dat bestaat uit meerdere zelfontplooiende polsvaar plugs die zijn vervaardigd van een voorgemonteerde polymeer (SMP: Shape Memory Polymer) en die op elke plug een proximale markeringsband van platina/iridium hebben.

Het hulpmiddel wordt oorspronkelijk geleverd met meerdere plugs, lineair geplaatst in een plughouder met de SMP-plugs in een gecomprimeerde toestand. Het is de bedoeling dat de plugs met een voerdraad via een standaard katheterhuls in het doelvat worden ingebracht (zie tabel 1). Na installering in het doelvat en blootstelling aan een watertige omgeving en de lichaamstemperatuur, ontplooien de SMP-plugs zich vanzelf, met embolisatie van het doelvat als gevolg.

De IMPEDE-FX Rapid Fill wordt als een enkelvoudig systeem verpakt, wordt steriel en niet-pyrogeen geleverd en is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

SMP wordt langzaam afgebroken; in een intravasculair model met varkens was het grootste deel (> 90%) van het polymeer na 30 dagen nog intact. Bij subcutane implantatie bij ratten en intramusculaire implantatie bij konijnen was de plug na 180 dagen bijna volledig in vivo afgebroken.

⚠ **LET OP**: lees voorafgaand aan gebruik alle instructies goed door. Als niet alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, kunnen er complicaties optreden.

BEOOGD GEBRUIK

De IMPEDE-FX Rapid Fill is bedoeld om de bloedstroom in het perifere vaatstelsel te blokkeren of te verminderen.

De IMPEDE-FX Rapid Fill is bedoeld voor gebruik door artsen die zijn opgeleid in, en ervaring hebben met embolisatietechnieken, angiografische technieken en interventionele procedures. Voor het plaatsen van inbrenghulpjes, katheters/huizen en voerdraden dienen standaardtechnieken te worden toegepast.

Tabel 1 - Aanbevolen katheter en voerdraad

REF	Uitwendige diameter (OD) in gecomprimeerde toestand	Uitwendige diameter (OD) in ontplooide toestand	Aanbevolen minimale inwendige diameter (ID) katheter	Minimale uitwendige voerdraaddiameter
IMP-FX-12X5	1,7 mm	12 mm	0,070"	0,035"

Afbeelding 1a - Individuele IMPEDE-FX Rapid Fill-plug (gecomprimeerd)

Afbeelding 1b - Individuele IMPEDE-FX Rapid Fill-plug (ontplooid)

1. Gecomprimeerde SMP-plug
2. Proximale markeringsband
3. Ontplooide SMP-plug

Afbeelding 2 - Opstelling IMPEDE FX Rapid Fill-plughouder en -plug

Tabel 2 - Afmetingen van de IMPEDE-FX Rapid Fill

REF	A	B	C	D	E
IMP-FX-12X5	0,065"	12 mm	15 mm	15 mm	0,080"

WAARSCHUWINGEN

- De veiligheid en werkzaamheid van de IMPEDE-FX Rapid Fill is niet vastgesteld voor cardiale toepassingen (bijv. afsluiting van hartseptumdefect, open ductus arteriosus, paravalvulair lek) en neurologische toepassingen.
- Inspecteer voorafgaand aan het gebruik de verpakking en het systeem. Niet gebruiken als de steriele verpakking open of beschadigd is of als het systeem beschadigd is.
- Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Probeer het hulpmiddel niet opnieuw gereed te maken voor gebruik, opnieuw te steriliseren, te reinigen of opnieuw te gebruiken. Verkeerde sterilisatie en hergebruik kunnen ertoe leiden dat het hulpmiddel niet goed functioneert en dat de patiënt letsel oploopt.
- Gebruik geen contrastmiddelen met een contrastdikte ≤ dan het hulpmiddel zelf.
- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum op de verpakking staat vermeld.
- Dit hulpmiddel dient uitsluitend te worden gebruikt door artsen met de juiste opleiding en de vertrouwd zijn met de principes, klinische toepassingen, complicaties, bijwerkingen en gebruikelijke risico's van embolisatie en interventionele procedures.
- Let op bij specifieke patiëntengroepen: zwangerschap - er moet voor worden gezorgd dat de moeder en foetus, en vrouwen die borstvoeding geven, zo min mogelijk aan straling worden blootgesteld - er is geen kwantitatieve bepaling uitgevoerd betreffende de aanwezigheid van uitgelooste stoffen in de moedermelk.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Artsen dienen een beroep te doen op hun klinische oordeel in situaties waarin er sprake is van gebruik van antistollingsmiddelen of trombolyseregimentsvoorafgaand aan, tijdens en/of na gebruik van het hulpmiddel.
- Artsen dienen een beroep te doen op hun klinische oordeel bij het gebruik van de IMPEDE-FX Rapid Fill in een anatomie die kan leiden tot onbedoelde plasticring en/of beweging van het hulpmiddel nadat het is ingebracht (bijv. een hoge stroomsnelheid, grote diameter van het luminale bloedvat).
- De IMPEDE-FX Rapid Fill-plug is bedoeld om zelf in vivo te ontplooien. Plaatsing in vaten die te klein in diameter en/of in totaal volume zijn voor het gewenste hulpmiddel kan letsel veroorzaken.
- Controleer of de IMPEDE-FX Rapid Fill-plug verenigbaar is met gebruik, indien van toepassing, van andere aanvullende hulpmiddelen bij intravasculaire procedures. De arts moet vertrouwd zijn met procedures alternatieve technieken en mogelijke complicaties die samenhangen met de procedure.
- Het wordt aangeraden om de IMPEDE-FX Rapid Fill binnen één (1) minuut nadat hij in de katheterhuls is gebracht, in het doelvat te plaatsen (aanbevolen). Een werktijd van meer dan één (1) minuut (d.w.z. blootstelling aan een waterige omgeving) kan leiden tot toegenomen wrijving tijdens de verplaatsing, of het hulpmiddel kan zich mogelijk niet in de katheter terugtrekken naar het doelvat.
- Vanwege de lage weerstand tijdens de verplaatsing van de opgenomen IMPEDE-FX Rapid Fill-plug wordt aanbevolen om de aanwezigheid van de SMP-plug en de platina markeringsband te controleren voorafgaand aan het terugtrekken van de katheterhuls, om foutieve ontplooiing en/of onbedoelde migratie te voorkomen.
- Overmatig contrastmiddel injecteren direct nadat de IMPEDE-FX Rapid Fill-plug in het doelvat is geïnstalleerd en voordat de plug volledig is ontplooid, kan de volledige ontplooiing en werking van de IMPEDE-FX Rapid Fill-plug belemmeren.
- Controleer of de temperatuurinstelling van de op- vanwaarts van de zak aangeeft of de temperatuur lager dan de 40 °C (105 °F) is geweest. Als het etiket van temperatuurindicator zwart wordt, is dat een teken dat de temperatuur is overschreden. Gebruik het hulpmiddel dan niet omdat de SMP-plug zich dan kan zijn gaan ontplooien, met gevolgen voor de mogelijkheid om de plug nog te installeren.
- Het wordt afgeraden om de IMPEDE-FX Rapid Fill voorafgaand aan gebruik te bevochtigen. Blootstelling aan een waterige omgeving heeft gevolgen voor de werktijd van het hulpmiddel.
- Als er zich problemen voordoen bij de installatie van de IMPEDE-FX Rapid Fill en de SMP-plug de katheterhuls niet binnen de aanbevolen werktijd heeft verlaten, wacht dan minimaal vijf (5) minuten om de SMP-plug zich in de katheterhuls te laten ontplooien. Trek de voerdraad daarna volledig terug uit de katheter, plaats een spuit op de katheter en creëer daarmee een lichte mate van onderdruk in de katheter, verwijder de katheterhuls en plug nu gezamenlijk, als één geheel.
- De selectie van de katheterhuls en voerdraad door de arts moet zodanig gebeuren dat er zo min mogelijk ruimte tussen de voerdraadpunt en het lumen van de katheter zit, zodat de voerdraadpunt niet onbedoeld tussen het apparaat en het katheterlumen kan vastklemmen. Raadpleeg tabel 1 en tabel 2 voor informatie over de selectie van het IMPEDE-systeem en de bijbehorende hulpmiddelen.
- Raadpleeg het productetiket om te bepalen welke maat plug dient te worden gebruikt bij de vaatgeteste vaatdiameter.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Tijdens of na de procedure kunnen onder meer de volgende bijwerkingen optreden:

- Luchtembolie
- Allergische reactie/toxische effecten
- Bloeding
- Overlijden
- Migratie van de plug
- Koorts
- Embolie door ischaemsvermend materiaal
- Hematoom
- Hemolyse
- Infectie
- Onbedoelde afsluiting van vat
- Perifere embolie
- Longembolie
- Rekanalisatie
- Restflow
- Bercerte/transiënte ischemische aanval
- Chirurgische ingreep
- Onbedoelde trombose
- Complicatie i.v.m. de vasculaire aanprikplaats
- Vaattraumaletsel/perforatie

CONTRA-INDICATIES

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

⚠ ***MRI-veiligheidsinformatie***

Er is niet-klinisch onderzoek verricht en de MRI-omstandigheden zijn nagebootst om alle IMPEDE-embolisatieplugs te beoordelen. Niet-klinisch onderzoek heeft aangetoond dat alle versies van het IMPEDE-embolisatieplugsysteem (zie tabel 1) onder bepaalde voorwaarden MR-veilig zijn. Een patiënt met elke versie van dit IMPEDE-embolisatieplug kan veilig onder de volgende voorwaarden worden gescand:

- Uitsluitend een statisch magneetveld van 1,5 of 3 tesla
- Magneetveld met een maximale gradiënt van 4000 gauss/cm (40 T/m)
- Maximale door het MRI-systeem gemelde gemiddelde specifieke absorptiesnelheid (SAR) voor het hele lichaam van minder dan 2 W/kg voor 15 minuten scannen (d.w.z. per pulssequentie) in de normale bedrijfsmodus

De geschatte temperatuurstijging van de IMPEDE-embolisatieplug onder de gedefinieerde scanvoorwaarden is maximaal 4 °C, nadat er 15 minuten oraltgebroken is gescand (d.w.z. per pulssequentie).

In niet-klinisch onderzoek veroorzaakte de IMPEDE-embolisatieplug beeldvervorming tot op een afstand van ongeveer 5 mm van de plug, bij scannen met een gradiënt-echo pulssequentie en een MRI-systeem van 3 tesla.

BENODIGD MATERIAAL

- Roterende hemostaseklep (RHV: Rotating Hemostasis Valve)
- Katheter/huls (zie tabel 1)
- Voerdraad (zie tabel 1)

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Ga naar het doelvat en maak een angiogram met behulp van standaardtechnieken voor de bepaling van de vaatdiameter, en controleer of het doelvat voldoet aan de aanbevolen diametercriteria (zie tabel 1).
2. Controleer of het doelvat lang genoeg is om de plug te kunnen zonder dat andere vaten onbedoeld worden afgesloten. Raadpleeg tabel 2 voor de afmetingen van de plug in de volledig gecomprimeerde toestand en de volledig ontplooide toestand.
3. Selecteer een bijpassende katheterhuls en voerdraad (zie tabel 1) en maak de gereed volgens de gebruiksaanwijzingen van de betreffende fabrikant.
4. Voer de katheter/voerdraad op naar het doelvat.
5. Verwijder de voerdraad.
6. Haal de IMPEDE-FX Rapid Fill uit de verpakking.
7. Inspecteer de IMPEDE-FX Rapid Fill op eventuele schade (ook of het etiket op de temperatuurindicator niet zwart is geworden). Verwerp het systeem door de steriele systeem-ale er aanwijzingen voor beschadiging zijn.
8. Plaats de plughouder via de RHV in de basis van de katheterhuls totdat de plughouder stevig op zijn plaats zit. Draai de RHV dicht om terugstroming van bloed te voorkomen.

   LET OP: draai de RHV niet te strak dicht om beschadiging van de plughouder en/of de plug te voorkomen.
9. Plaats de voerdraad in de basis van de plughouder om de IMPEDE-FX Rapid Fill-plug uit de plughouder in de katheterhuls te drukken. Voer de plug nadat die naar de katheterhuls is overgebracht, op naar het doelvat.

   LET OP: het aandrijfmechanisme van de IMPEDE-FX Rapid Fill binnen één (1) minuut nadat hij in de katheterhuls is gebracht, in het doelvat te plaatsen (aanbevolen). Een werktijd van meer dan één (1) minuut (d.w.z. blootstelling aan een waterige omgeving) kan leiden tot toegenomen wrijving tijdens de verplaatsing of het hulpmiddel kan zich mogelijk niet in de katheter terugtrekken naar het doelvat.
10. Voer de IMPEDE-FX Rapid Fill-plug met de voerdraad verder op naar de distale punt van de katheterhuls en in het doelvat.

    LET OP: de gecomprimeerde SMP-plug is NIET radiopaak en is mogelijk niet zichtbaar onder angiografie. Het wordt aangeraden om tabel 2 te raadplegen om de lengte van het hulpmiddel en de locatie van de proximale markeringsband die onder angiografie zichtbaar is te bepalen voor een optimale plaatsing van het hulpmiddel.
11. Haal, na de installering van de plug, de voerdraad en plughouder uit de RHV en sluit de RHV.
12. Wacht na de installering van de plug minimaal vijf (5) minuten om met angiografie te controleren of de plug zich heeft ontplooid en de occlusie is geslaagd.

    LET OP: toediening van contrastmiddel of andere middelen voordat er vijf (5) minuten zijn verstreken, en overmatig contrastmiddel injecteren voordat de plug volledig is ontplooid, kan gevolgen hebben voor de werking en de volledige ontplooiing van de plug en dus voor de embolisatie van het vat.
13. Als er geen embolisatie wordt vastgesteld, wacht dan nog eens vijf (5) minuten en controleer vervolgens opnieuw of embolisatie heeft plaatsgevonden.

    OPMERKING: er wordt verwacht dat de SMP-plug zich onder in vivo-omstandigheden binnen tien (10) minuten tot zijn uiteindelijke diameter ontplooit.

INFORMATIE OVER AFVALVERWIJDERING VAN HET PRODUCT

De IMPEDE-FX Rapid Fill dient na gebruik te worden verwijderd volgens de normale procedures van het ziekenhuis (bijv. materiaal met biologisch risico moet op de juiste wijze worden behandeld en in geschikte containers worden gedaan en afgevoerd). Besmette medische hulpmiddelen vallen niet onder de WEEE-richtlijn, maar moeten worden afgevoerd als medisch afval.

GARANTIE

Shape Memory Medical Inc. garandeert de koper dat dit product gedurende de gevalideerde houdbaarheidsperiode vrij van product vrij is van material- en constructiefouten en dan de door Shape Memory Medical Inc. vastgestelde productspecificaties voldoet indien het product onder normale en gebruikelijke omstandigheden van de fabrikant wordt gebruikt. De aansprakelijkheid van Shape Memory Medical Inc. onder deze garantie is beperkt tot productvervanging of productreparatie, naar keuze van Shape Memory Medical Inc., onder voorwaarde dat het product binnen de garantieperiode naar Shape Memory Medical Inc. wordt geretourneerd en de fabrikant heeft bevestigd dat het product gebrekkig is vastgesteld.

Buiten de bepalingen die expliciet in deze garantie zijn gespecificeerd, verwerpt Shape Memory Medical Inc. elke expliciete of impliciete aansprakelijkheid en elke expliciete of impliciete vorm van garantie, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Zie verkoopvoorwaarden voor verdere informatie.

SYMBOLEN

De volgende symbolen worden in de productinformatie gebruikt:

CE	CE-markering		Niet opnieuw steriliseren
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Let op
	Fabrikant		MRI-veilig onder bepaalde voorwaarden
	Uiterste gebruiksdatum		Niet blootstellen aan vocht
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd		Bewaring, temperatuur
LOT	Partijnummer		Bewaring, vochtigheidsgrasad
REF	Catalogusnummer		Niet-pyrogeen
STERILE R	Gesteriliseerd door middel van straling (elektronenstraling)	EC REP	Gemachtigd vertegenwoordiger voor Europa
	Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken		
Rx Only	Verkoop van dit product alleen door of in opdracht van een arts (of een medische beroepsbeoefenaar met de juiste bevoegdheid).		

shape memory medical

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το IMPEDE-FX Rapid Fill είναι ένα προωθημένο συστατικό εμβολισμού (βλ. Εικόνα 1) αποτελούμενο από πολλαπλά αυτοεκτυπούμενα πώματα βύσματος από πολυμερές με μνήμη σχήματος (SMP: Shape Memory Polymer) και μια ενσύρ ταινία ένδειξης από πλατίνα/ιρίδιο που βρίσκεται σε κάθε βύσμα.

Η συσκευή παρέχεται προφορτωμένη με πολλαπλά βύσματα ορισμένα σε έναν ευρισκόμενο μέσα σε θύματα από SMP σε συστατικοποίηση κατάσταση. Είναι σχεδιασμένη για να τοποθετείται στο αγγείο-στόχο με χρήση οδηγού σύρματος διαμέτρου ενός τυπικού καθετηριασμού (βλ. Πίνακα 1). Μετά την συνάντηση στο αγγείο-στόχο και την έκθεση σε υδατινο περιβάλλον και σε θερμοκρασία σώματος, τα βύσματα από SMP αυτοκατασταίνονται για να εμβολιάσουν το αγγείο-στόχο.

Το IMPEDE-FX Rapid Fill συσκευάζεται ως ενιαίο σύστημα και παράγεται στείρο, μη πυρετογόνο και προορίζεται για μία μόνο χρήση.

Το SMP υφίσταται αργή αποδόμηση, με το μεγαλύτερο μέρος (>90%) του πολυμερούς να παραμένει σε 30 ημέρες σε ένα χοίρειο ενδαγγειακό μοντέλο. Σχεδόν πλήρης αποδόμηση παρατηρήθηκε in vivo σε υποδόρια εμφύτευση σε επίμυες και ενδομυϊακή εμφύτευση σε κόνικλους σε 180 ημέρες.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και προφυλάξεων ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπλοκές.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το IMPEDE-FX Rapid Fill ενδείκνυται για την απόφραξη ή τη μείωση του ρυθμού ροής του αίματος στο περιφερικό αγγειακό σύστημα.

Το IMPEDE-FX Rapid Fill προορίζεται για χρήση από ειδικά εκπαιδευμένους γιατρούς με εμπειρία σε τεχνικές εμβολισμού, σε αγγειογραφικές τεχνικές και σε επεμβατικές διαδικασίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυπικές τεχνικές για την τοποθέτηση θηκαριών εισαγωγής προσπέλασης, καθετηριών/θηκαριών και οδηγών σύρματων.

Πίνακας 1 - Συνιστώμενος καθετήρας και οδηγός σύρμα

REF	Εξωτερική διάμετρος σε συστατικοποίηση κατάσταση	Εξωτερική διάμετρος σε εκπτυγμένη κατάσταση	Ελάχιστη συνιστώμενη εσωτερική διάμετρος καθετήρα	Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος οδηγού σύρματος
IMP-FX-12X5	1.7 mm	12 mm	0.070"	0.035"

Εικόνα 1α – Μεμονωμένο βύσμα IMPEDE-FX Rapid Fill (σε συνεπτυγμένη κατάσταση)

Εικόνα 1β – Μεμονωμένο βύσμα IMPEDE-FX Rapid Fill (σε εκπτυγμένη κατάσταση)

1. Συντεταγμένο βύσμα από SMP
2. Εγγύς ταινία ένδειξης
3. Εκπτυγμένο βύσμα από SMP



Εικόνα 2 - Εισαγωγέας IMPEDE-FX Rapid Fill και διευθέτηση βυσμάτων



Πίνακας 2 - Διαστάσεις συσκευής IMPEDE-FX Rapid Fill

REF	A	B	C	D	E
IMP-FX-12X5	0,065"	12 mm	15 mm	15 mm	0,080"

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του IMPEDE-FX Rapid Fill δεν έχει τεκμηριωθεί για καρδιολογικές χρήσεις (π.χ. σύγκλειση ελαττώματος καρδιακού διαφράγματος, ανοικτό αρτηριακό πόρος, αύλοκλειστο παραβαλβιδικής διαφυγής) ή νευρολογικές χρήσεις.
- Επιθεωρήστε τη συσκευασία και το σύστημα πριν από τη χρήση. Να μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστειρωμένη συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά ή εάν το σύστημα έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρτνση μηχανικού εχχυτή για την έγχυση σκαγωσκοπικής διαλύματος διαμέτου της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Το παρόν προϊόν συνιστιεί θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο γιατρού που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές της κλινικής εφαρμογής της επιπλοκές τις παρενέργειες και τους κινδύνους που σχετίζονται συχνά με την ειμβολισμό και τις επεμβατικές διαδικασίες.
- Παρακολούθα σημαντικη τη φροντίδα σε ειδικούς πληθυσμούς κύηση – αποτίσια θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή της έκθεσης σε ακτινοβολία μητρός και εμβρύου και μητρών που θηλάζουν - δεν έχει γίνει ποσοτική εκτίμηση της παρουσίας φαρμάκου στο μητρικό γάλα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Οι γιατροί θα πρέπει να κρίνουν σύμφωνα με την κλινική τους κρίση περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση αντιπηκτικών ή συνταγοποιητικών φαρμάκων πριν, κατά τη διάρκεια και/ή μετά τη χρήση της συσκευής.
- Οι γιατροί θα πρέπει να κρίνουν σύμφωνα με την κλινική τους κρίση κατά τη χρήση του IMPEDE-FX Rapid Fill σε ανατομία που μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια πλαστική παραμόρφωση της συσκευής και/ή μετακίνηση μετά την τοποθέτηση (π.χ. υψηλό ρυθμό ροής στο αγγειακό σύστημα, μεγάλης διάμετρο αυλού αγγείου).
- Το Βύσμα IMPEDE-FX Rapid Fill προορίζεται για αυτοπλατισμό in vivo. Η τοποθέτηση σε αγγεία πολύ μικρής διαμέτρου ή/και πολύ μικρού όγκου για την επιθυμητή της επίτευξης συνεπώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Να επιβεβαιώνεται τη συμβατότητα του IMPEDE-FX Rapid Fill όταν γίνεται χρήση, όπου κατάλληλο, με πρόσθετες συσκευές σε διαδικασίες διαδικασίες. Ο γιατρός πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες εναλλακτικές τεχνικές και τις πιθανές επιπλοκές που σχετίζονται με τη διαδικασία.
- Συνιστάται να γίνεται η ανάπτυξη του IMPEDE-FX Rapid Fill στο αγγείο-στόχο εντός ενός (1) λεπτού από την είσοδό του στον καθετηριασμό θηκάρι (εμβόλιο). Ένας χρόνος εργασίας άνω του ενός (1) λεπτού (δηλ. έκθεση σε υδατινο περιβάλλοντος) ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένη τριβή τοποθέτησης ή ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να εξέλθει η συσκευή από τον καθετηριασμό ενός του αγγειο-στόχου.
- Λόγω της χαμηλής αντίστασης τοποθέτησης του βύσματος από SMP σε συστατικοποίηση κατάσταση, συνιστάται η χρήση ακτινοσκοπικής απεικόνισης για την επαλήθευση της παρουσίας του βύσματος από SMP και της ταινίας ένδειξης από πλατίνα πριν από την εξέλιξη του βύσματος από SMP εντός του αγγειακού μετασχηματισμού.
- Οι υπερβολικές εγχύσεις σκιαγραφικού διαλύματος αμέσως μετά την ανάπτυξη στο αγγείο-στόχο και πριν από την πλήρη έκπτυξη του βύσματος IMPEDE-FX Rapid Fill ενδέχεται να εμποδίσουν την πλήρη έκπτυξη και την απόδοση του βύσματος IMPEDE-FX Rapid Fill.
- Επαληθεύεται ότι η σήμανση του δείκτη θερμοκρασίας στο παράθυρο μέρος της θήκης δεν έχει μπαρεί τους 40°C. Εάν η σήμανση του δείκτη θερμοκρασίας γίνει μαύρη, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η θερμοκρασία έχει υπερβεί. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή διότι το βύσμα από SMP ενδέχεται να έχει εκπτυχθεί επιφανείας της απόδοση της τοποθέτησής του.
- Δεν συνιστάται η ενυδάτωση του IMPEDE-FX Rapid Fill πριν από τη χρήση. Η έκθεση σε ένα υδάτινο περιβάλλον θα επηρεάσει τον χρόνο εργασίας της συσκευής.
- Εάν υπάρξουν δυσκολίες κατά την ανάπτυξη του IMPEDE-FX Rapid Fill και το βύσμα από SMP δεν εξέλθει από τον καθετηριασμό θηκάρι εντός του συνιστώμενου χρόνου εργασίας, περιμένετε τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά για να επιτρέψετε η έκπτυξη του βύσματος από SMP εντός του καθετηριασμό θηκαριού. Αποσύρετε και αφαιρέστε το οδηγό σύρμα. Χρησιμοποιώντας μια σύριγγα για την εφαρμογή ελαφράς αναρρόφησης αφαιρέστε τη συσκευή και τον καθετηριασμό θηκάρι ταυτόχρονα ως μία ενιαία μονάδα.
- Η επιλογή καθετηριαθήκαρι και κάτω οδηγού σύρματος από τον γιατρό πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται το κενό που μπορεί να επιτρέψουν την ακούσια συνάφειση του άκρου του οδηγού σύρματος μεταξύ της συσκευής και του αυλού του καθετήρα. Ανατρέξτε στον πίνακα 1 και 2 για καθοδήγηση αναφορικά με την επιλογή συστατικός και παρελκομένων.
- Ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος για τις διαστάσεις της συσκευής για τον καθορισμό της διαμέτρου αγγείου.

shape memory medical

SUOMALAINEN

LAITTEEN KUVAUS

IMPEDE-FX Rapid Fill on työnnettävä embolisointilaite (katso kuva 1), joka koostuu itsestään laajenevasta huokoisesta muovisulavasta muistipolymeristä (Shape Memory Polymer, SMP) tehdyistä tulpista ja kussakin tulpassa olevasta proksimaalisesta platina/iridium-markkerijuovasta.

Laite toimitetaan esilatattuna niin, että useita tulppia on suorassa jonossa sisäänviejässä ja SMP-tulpat ovat kokoonpuristetussa tilassa. Se on tarkoitettu vietäväksi kohdesuoneen ohjainlankaa käyttämällä tavanomaisen kateterin/holkin kautta (katso taulukko 1). Kun SMP-tulpat ovat kohdesuoneen ja ne altistuvat vesipitoiselle ympäristölle ja kehon lämpötilalle, ne laajenevat itsestään embolisoiden kohdesuonen.

IMPEDE-FX Rapid Fill on pakattu yksittäisenä järjestelmänä ja se toimitetaan sterilinä, ei-pyrogeenisenä ja on kertakäyttöinen.

SMP hajoaa hitaasti, suurin osa (>90 %) polymeristä on jäljellä 30 päivän kohdalla suonensisäisessä sikamallissa. Lähes täydellinen hajoaminen havaittiin *in-vivo* rotan ihonalaisessa ja kaniinin lihaksensisäisissä implanteissa 180 päivän kohdalla.

⚠ **HUOMIO**: Lue kaikki ohjeet tarkasti ennen käyttöä. Jos kaikkia varoituksia ja varotoimia ei noudateta, voi tulla komplikaatioita.

KÄYTTÖTARKOITUS

IMPEDE-FX Rapid Fill on tarkoitettu tukkimaan verenvirtaus äärreiverenkierrossa tai pienentämään sen nopeutta.

IMPEDE-FX Rapid Fill on tarkoitettu sellaisten lääkärien käyttöön, jotka on koulutusta ja kokemusta embolisaatotekniikoista, angiografisista tekniikoista ja interventionsmenpiteistä. Verisuonikatetrien, angiografiakatetrien ja ohjainlankojen sijoittamisessa on käytettävä tavanomaisia tekniikoita.

Taulukko 1 – Suositeltu kateteri ja ohjainlanka

REF	Kokoonpuristettu ulkoläpimitta	Laajentunut ulkoläpimitta	Katetrin suositeltu minimissäläpimitta	Ohjainlangan minimiulkoläpimitta
IMP-FX-12X5	1,7 mm	12 mm	0,070"	0,035"

Kuva 1a – Yksittäinen IMPEDE-FX Rapid Fill -tulppa (kokoonpuristettu)



Kuva 1b – Yksittäinen IMPEDE-FX Rapid Fill -tulppa (laajentunut)

1. Kokoonpuristettu SMP-tulppa
2. Proksimaalinen markkerijuova
3. Laajentunut SMP-tulppa

Kuva 2 – IMPEDE-FX Rapid Fill -sisäänviejä ja tulppajärjestely



Taulukko 2 – IMPEDE-FX Rapid Fill -laitteen mitat

REF	A	B	C	D	E
IMP-FX-12X5	0,065"	12 mm	15 mm	15 mm	0,080"

VAROITUKSET

- IMPEDE-FX Rapid Fill -laitteen turvallisuutta ja tehoa ei ole osoitettu sydämessä käytettyrä (esim. systämen väliseinän aukon tukkiminen, avoin valtimotiehyt, paravalvulaarisen vuodon pysäyttäminen) tai neurologisin tarkoituksin.
- Tarkasta pakkaus ja järjestelmä ennen käyttöä. Älä käytä, jos steriilipakkaus on auki tai vaurioitunut tai jos järjestelmä on vaurioitunut.
- Laite on kertakäyttöinen. Älä yritä käsitellä uudelleen, steriloida uudelleen, puhdistaa tai käyttää uudelleen laitetta. Väärin tehty sterilointi ja uudelleenkäyttö voi johtaa laitteen vikaantumiseen ja potilasvahinkoon.
- Laitteen läpi ei saa ruiskuttaa varjoainetta ruiskupumpulla.
- Älä käytä paikkuukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Vain lääkärit, jotka on asianmukaisen koulutus ja jotka ovat perehtyneet embolisaatio- ja interventioitoimenpiteisiin yleisesti liittyviin periaatteisiin, kliinisiin seurauksiin, komplikaatioihin, haittavaikutuksiin ja vaarohin, saavat käyttää tätä laitetta.
- Ole huomoon tietyt ryhmät: raskaana olevat äidit (äitiin ja sikiöön kohdistuva säteilyaltistus tulee minimoida huolellisesti) ja imettävät äidit (rintamaitoon tulevieinen aineiden esiintymistä ei ole arvioitu kvantitatiivisesti).

VAROTOIMET

- Lääkärien on käytettävä kliinistä harkintaa tilanteissa, joihin liittyy antikoagulanttien tai antitrombosyyttilääkkeiden käyttöä ennen laitteen käyttöä, sen aikana ja/tai sen jälkeen.
- Lääkäreiden on käytettävä kliinistä harkintaa, kun IMPEDE-FX Rapid Fill -laitetta käytetään anatomisessa rakenteessa, joka voi johtaa laitteen tahattomaan sijoittukseen tai siirtymiseen (eli verisuonet, joissa virtaus on voimakasta, läpimitaltaan suuret verisuonet).
- IMPEDE-FX Rapid Fill -tulpan on tarkoitus laajentua itsestään in-vivo. Sijoittaminen suonin, jotka ovat läpimitaltaan liian pieniä tai joiden kokonaistilavuus on liian pieni valitulle laitteelle, voi johtaa vammaan.
- Varmista IMPEDE-FX Rapid Fill -laitteen yhteensopivuus käytettäessä muita apulaitteita suonensisäisissä toimenpiteissä. Lääkärin on tunnettava perkutaaniset, suonensisäiset tekniikat ja mahdolliset toimenpiteeseen liittyvät komplikaatiot.
- Suositellaan, että IMPEDE-FX Rapid Fill asetetaan kohteeseen yhden (1) minuutin sisällä katetrin/holkiin viemisestä (työskentelyaika). Yli yhden (1) minuutin työskentelyaika (eli altistus vesipitoisessa ympäristössä) voi johtaa lisääntyneeseen kitkaan asennuksen aikana tai laite ei erkitä pysty poistumaan katetrista kohdesuoneen.
- Koska kokoonpuristettu SMP-tulppa ei tuota paljonkaan vastusta sisäänvietäessä, on suositeltavaa käyttää läpivalaisua SMP-tulpan ja sen platinamarkkerijuovan lämäisiön varmistamiseksi ennen katetrista/holkista poistamista väärän asetuksen tai tahattoman siirtymisen välttämiseksi.
- Varpaineiden lisäinen ruiskuttaminen heti kohdesuoneen vapauttamisen jälkeen ja ennen kuin IMPEDE-FX Rapid Fill -tulppa on täyslin laajentunut, voi häiritä IMPEDE-FX Rapid Fill -tulpan täyttä laajentumista ja suorituskykyä.
- Varmista, että lämpötilan merkkitarra pusin etupuolella ei ole yttänyt 40 °C:ta (105 °F). Jos lämpötilan merkkitarra muuttuu mustaksi, lämpötila on ylittynyt. Laitetta ei saa käyttää, koska SMP-tulppa on mahdollisesti laajentunut, mikä vaikuttaa asentamisen onnistumiseen.
- IMPEDE-FX Rapid Fill -laitteen kosteuttamista ennen käyttöä ei suositella. Altistuminen vesipitoiselle ympäristölle vaikuttaa laitteen käyttöaikaan.
- Jos IMPEDE-FX Rapid Fill -laitteen vapauttamisessa on vaikeuksia ja SMP-tulppa ei ole poistunut katetrista/holkista suositellun työskentelyajan kuluessa, odota vähintään viisi (5) minuutia, jotta SMP-tulppa ehtii laajeta katetrin/holkin sisällä. Vedä ohjainlankaa taaksepäin ja poista se, ime varovasti ruiskulla ja poista laite ja katetri/holkki samanaikaisesti yhtenä yksikkönä.
- Lääkärin on valittava katetri/holkki ja ohjainlanka niin, että auk